Batteries automobiles

Groupe dimensionnel BCI	No de pièce Canadian Tire	Volts	Intensité au démarrage à froid à -18°C	Intensité au démarrage à 0°C	Capacité de réserve en minutes à 25 A	Capacité Ah (20 h)	Longueur (po)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Type de borne
Batteries MotoMaster Eliminator Ultra XD (AGM à haut rendement)										
34/78DT	**010-7850**	12	880	1050	134	65	10-7/8	7	7-3/4	A,S
65	**010-6550**	12	930	1070	135	69	11-3/4	7-5/16	7-1/2	A
Batteries MotoMaster Eliminator Ultra (AGM)										
34R	**010-2420**	12	775	890	120	55	10-3/4	6-7/8	8	A
34	**010-3420**	12	775	890	120	55	10-3/4	6-7/8	8	A
35/85	**010-3520**	12	640	755	100	50	9-9/16	6-3/4	7-3/4	A
47	**010-4720**	12	600	690	100	60	9-9/16	6-7/8	7-1/2	A
48 (H6/L3)	**010-4820**	12	760	875	120	70	11	6-7/8	7-1/2	A
49 (H8/L5)	**010-4920**	12	850	975	170	92	13-15/16	6-7/8	7-1/2	A
51R	**010-5120**	12	440	530	75	45	9-5/16	4-15/16	8-5/8	A
S46B24R	**010-5122**	12	325	390	60	46	9-1/4	5	8-5/8	JIS
65	**010-6520**	12	750	860	150	75	12	7-3/8	7-5/8	A
78	**010-7820**	12	775	890	120	55	10-3/4	6-7/8	7-1/4	S
94R (H7/L4)	**010-9420**	12	800	920	140	80	12-7/16	6-7/8	7-1/2	A
95R	**010-9520**	12	950	1050	190	105	15-1/2	6-7/8	7-1/2	A
Batteries MotoMaster Eliminator (à électrolyte liquide)										
75/86DT	**010-7580**	12	690	850	95	--	9-3/4	7	8-1/8	A,S
34/78DT	**010-7880**	12	800	985	115	--	10-3/4	6-7/8	8	A,S
24F	**010-2485**	12	725	890	120	--	10-3/4	6-3/4	9	A
24	**010-2486**	12	725	890	120	--	10-3/4	6-3/4	9	A
26R	**010-2685**	12	540	665	80	--	8-3/4	6-3/4	8	A
34	**010-3485**	12	800	985	115	--	10-3/4	6-7/8	8	A
35	**010-3585**	12	640	785	95	--	9-9/16	6-7/8	8-7/8	A
40R (T6/LB3)	**010-4085**	12	650	800	105	50	11	6-7/8	6-7/8	A
47 (H5/L2)	**010-4785**	12	650	800	100	60	9-9/16	6-7/8	7-1/2	A
48 (H6/L3)	**010-4885**	12	730	900	120	72	11	6-7/8	7-1/2	A
49 (H8/L5)	**010-4985**	12	900	1105	185	100	13-15/16	6-7/8	7-1/2	A
51R	**010-5185**	12	500	615	75	--	9-3/8	5	8-3/4	A
51	**010-5186**	12	500	615	75	--	9-3/8	5	8-3/4	A
65	**010-6585**	12	750	925	140	--	12	7-3/8	7-5/8	A
75	**010-7585**	12	690	850	95	--	9-3/4	7	7-1/4	S
86	**010-8685**	12	690	850	95	--	9	6-7/8	8-1/8	A
94R (H7/L4)	**010-9485**	12	790	970	140	80	12-7/16	6-7/8	7-1/2	A
Batteries MotoMaster (à électrolyte liquide)										
75/86DT	**010-3570**	12	650	800	90	--	9-3/4	7	8-1/8	A,S
34/78DT	**010-3478**	12	800	985	115	--	10-3/4	6-7/8	8	A,S
24F	**010-2400**	12	650	800	115	--	10-3/4	6-3/4	9	A
24	**010-2470**	12	650	800	115	--	10-3/4	6-3/4	9	A
25	**010-2500**	12	550	675	90	--	9-3/4	6-7/8	8-7/8	A
26	**010-2600**	12	540	665	80	--	8-3/4	6-3/4	8	A
26R	**010-2673**	12	510	625	70	--	8-3/4	6-3/4	8	A
27F	**010-2700**	12	710	875	120	--	12-3/8	6-3/4	9	A
27	**010-2772**	12	710	875	120	--	12	6-3/4	9	A
34	**010-3400**	12	690	850	110	--	10-3/4	6-7/8	8	A
35	**010-3501**	12	550	675	90	--	9-9/16	6-7/8	8-7/8	A
36R	**010-3672**	12	650	800	120	--	10-1/4	7-1/4	8	A
40R (T6/LB3)	**010-4072**	12	590	725	100	48	11	6-7/8	6-7/8	A
41	**010-4100**	12	650	800	100	--	11-9/16	6-7/8	6-7/8	A
42/58R	**010-4200**	12	500	615	75	--	10	7-1/4	6-7/8	A
46A24L	**010-4672**	12	320	400	45	--	7-3/4	5-1/8	7-1/8	A
47 (H5/L2)	**010-4700**	12	600	740	95	60	9-9/16	6-7/8	7-1/2	A
48 (H6/L3)	**010-4800**	12	680	835	120	70	11	6-7/8	7-1/2	A
49 (H8/L5)	**010-4900**	12	850	1035	170	95	13-15/16	6-7/8	7-1/2	A
51R	**010-5100**	12	450	555	70	--	9-3/8	5	8-3/4	A
51	**010-5101**	12	450	555	70	--	9-3/8	5	8-3/4	A
55	**010-5672**	12	540	665	75	--	8-3/4	6	8-1/2	A
58	**010-5858**	12	580	715	85	--	10	7-1/4	7	A
58R	**010-5872**	12	580	715	85	--	10	7-1/4	6-7/8	A
59	**010-5972**	12	590	725	100	--	9-1/2	7-7/16	7-1/2	A
65	**010-6500**	12	850	1045	150	--	12	7-3/8	7-5/8	A
75	**010-7584**	12	650	800	90	--	9-3/4	7	7-1/4	S
78	**010-7870**	12	800	985	115	--	10-3/4	6-7/8	7-1/4	S
79	**010-7972**	12	840	1035	140	--	12-1/16	7-1/16	7-3/8	S
85	**010-8500**	12	650	800	110	--	9	6-7/8	8-1/8	A
86	**010-8672**	12	640	785	95	--	9	6-7/8	8-1/8	A
90 (T5/LB2)	**010-9000**	12	600	740	90	45	9-9/16	6-7/8	6-7/8	A
91 (T6/LB3)	**010-9100**	12	700	860	100	50	11	6-7/8	6-7/8	A
93 (T8/LB5)	**010-9300**	12	800	985	130	65	13-15/16	6-7/8	6-7/8	A
94R (H7/L4)	**010-9400**	12	730	895	120	78	12-7/16	6-7/8	7-1/2	A
96R	**010-9672**	12	600	740	90	45	9-9/16	6-7/8	6-7/8	A
101	**010-1010**	12	650	800	110	--	10-1/4	7-1/16	6-11/16	A
121R	**010-1210**	12	550	675	80	--	8-1/4	6-15/16	8-1/8	A
124R	**010-1240**	12	700	860	100	--	10-1/4	6-7/8	8-3/8	A
124	**010-1241**	12	700	860	100	--	10-1/4	6-7/8	8-3/8	A
151R	**010-1510**	12	360	410	55	--	7-1/4	4-15/16	8-3/4	A
Batteries Certified (à électrolyte liquide)										
75/86DT	**010-3572**	12	540	665	85	--	9-3/4	7	8-1/8	A,S
34/78DT	**010-3472**	12	690	850	110	--	10-3/4	6-7/8	8	A,S
65	**010-6503**	12	675	830	130	--	12	7-3/8	7-5/8	A
75	**010-7503**	12	540	665	85	--	9-3/4	7	7-1/4	S
Optima à couvercle rouge (AGM pour le démarrage)										
34/78	**010-0011**	12	800	1000	100	50	10-1/16	6-15/16	7-7/8	A,S
75/25	**010-0012**	12	720	910	90	44	9-3/8	6-13/16	7-3/4	A,S
34R	**010-0013**	12	800	1000	100	50	10-1/16	6-7/8	7-7/8	A
Optima à couvercle jaune (AGM pour utilisation double)										
34/78	**010-0020**	12	750	870	120	55	10-1/16	6-15/16	7-7/8	A,S
35	**010-0021**	12	620	770	100	48	9-3/8	6-3/4	7-11/16	A
51R	**010-0022**	12	450	575	66	38	9-5/16	5-1/6	8-15/16	A
Batteries Commerical MotoMaster (Voitures anciennes/camions)										
1	**10-0108**	6	640	785	130	--	9	6-7/8	8-3/4	A

Product specifications are subject to change.



TYPE A TYPE S TYPE JIS

Feb-17